

# B系列

B108  
B110  
B112  
B115

B115



B112

B110



B108



## 有源声学扬声器

一款多功能、便携、功能强大的有源扬声器，适用于中小型场地应用。B系列先进的DSP采用FIR滤波器，可实现流畅的音频性能以及高达129 dB的令人印象深刻的尺寸/声压级。

低音反射音箱配备了一个12英寸低音扬声器和一个由1200W D类放大器模块增强的1.35英寸压缩驱动器。此外，B系列的每个型号都有用于运输和天气保护的盖子作为附件提供。

Montarbo工程师建议应用的场所：



详情参数	B108	B110	B112	B115
扬声器类型	2 分频主动低音反射	2 分频主动低音反射	2 分频主动低音反射	2 分频主动低音反射
频率响应	68 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz	54 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
最大声压级	125 dB	126 dB	129 dB	130 dB
高频	1" 驱动器	1.35" 驱动器	1.35" 驱动器	1.35" 驱动器
低频	8"低音单元 2"音圈	10"低音单元 2"音圈	12"低音单元 2.5"音圈	15"低音单元 2.5"音圈
指向性	90° H x 60° V	90° H x 60° V	90° H x 60° V	90° H x 60° V
分频点	2.1 kHz	1.8 kHz	1.8 kHz	1.8 kHz
等级	D + A/B	D + A/B	D + A/B	D + A/B
连续功率	200 W	200 W	600 W	600 W
峰值功率	400 W	400 W	1200 W	1200 W
散热	对流	对流	对流	对流
高级功能	FIR滤波器	FIR滤波器	FIR滤波器	FIR滤波器
DSP处理器	28/56 Bit	28/56 Bit	28/56 Bit	28/56 Bit
数模转换器	24 bit, 48 kHz	24 bit, 48 kHz	24 bit, 48 kHz	24 bit, 48 kHz
控制	通道电平、主电平、PRESET 按钮、通道感应、LINK/MIX 选择	通道电平、主电平、PRESET 按钮、通道感应、LINK/MIX 选择	通道电平、主电平、PRESET 按钮、通道感应、LINK/MIX 选择	通道电平、主电平、PRESET 按钮、通道感应、LINK/MIX 选择
接口	CH1: 组合 CH2: XLR-F + 插孔 6.35mm (1/4 ") 辅助输入: 迷你插孔 3.5mm 线路输出: XLR-M	CH1: 组合 CH2: XLR-F + 插孔 6.35mm (1/4 ") 辅助输入: 迷你插孔 3.5mm 线路输出: XLR-M	CH1: 组合 CH2: XLR-F + 插孔 6.35mm (1/4 ") 辅助输入: 迷你插孔 3.5mm 线路输出: XLR-M	CH1: 组合 CH2: XLR-F + 插孔 6.35mm (1/4 ") 辅助输入: 迷你插孔 3.5mm 线路输出: XLR-M
蓝牙	5.0立体声	5.0立体声	5.0立体声	5.0立体声
尺寸	250 x 430 x 237 mm	310 x 524.5 x 280 mm	365 x 625 x 345 mm	430 x 725 x 405 mm
重量	8.5 kg	11.3 kg	17.9 kg	21.6 kg
材质	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯	聚丙烯