

FreeNet-A 话筒接收机系列



FN-ARE102 两通道话筒接收机



FN-ARE104 四通道话筒接收机

规格参数

	FN-ARE102 两通道话筒接收机	FN-ARE104 四通道话筒接收机
接收机		
载波频率	610-670MHz	610-670MHz
电源适配器使用电压	AC110V-230V 50Hz/60Hz (请按标注使用)	AC110V-230V 50Hz/60Hz (请按标注使用)
直流输入电压	DC12-DC15V 1500mA	DC12-DC15V 1500mA
消耗功率	13W	13W
S/N信噪比	≥95dB	≥95dB
T. H. D失真	<0.5%	<0.5%
频率响应	60Hz -16kHz	60Hz -16kHz

FreeNet-A 话筒系列

规格参数

技术参数	FN-AS30手持话筒
调制方式	宽带FM
信道数目	200
信道间隔	250kHz
频率稳定度	±0.005%
动态范围	100dB
偏移	±45kHz
音频频率响应	20Hz-20kHz (±3dB)
导频频率	32.768kHz
综合信噪比	>105dB
综合失真	≤0.5%
工作距离	60m (在理想环境的情况下)
工作环境温度	-10°C~50°C



FN-AS30手持话筒