

音箱

E616 系列

F000462
E616M



E616M



24

音箱

E616系列

回响 的 旋律

E616A系列赋予了声音创新性的定义：强大功率和超紧凑箱体的集合，存在的使命就是满足最为挑剔的专业耳朵对于声音的要求。出色的声音还原能力使你仿佛身临其境，单元使用最为精密的原材料，结合Montarbo 50年的工艺沉淀。而且仅仅通过DSP Montarbo就可以进行独立管理。Montarbo的工程师建议应用的场所包括高级爵士乐俱乐部，录音棚里的近程返听，高级扩声系统的主扩或辅助，有源和无源两种型号可供选择。

Montarbo工程师建议应用的场所：



ACCESSORIES E616A: L22.4 (p.74)

详细参数	E616M
箱体	2通道倒相式设计
频率响应	80 Hz - 20 KHz
最大声压级	126 dB
单元组件	定制设计 2 × 6" (2.5"音圈) 遮蔽式透孔钹铁磁单元 1"遮蔽式高音单元 (2.5"音圈), (80° × 60° 等切面曲线号角)
交叉频率滤波器	1400Hz
内置功放	
额定功率	650W
内置DSP	
阻抗:	8欧姆
峰值功率:	1300W
灵敏度	95dB SPL@1W/1m 同轴
管理功能	
连接和控制	3 × 4 - pole Speakon(IN-LINK)
箱体构造	15mm多层桦木胶合板, 防摩擦喷漆, 不锈钢保护框
配件	箱体放置支撑架, 运输把手
尺寸(W*H*D)	510*210*270mm
重量	12.3kg

25